


多根线管转角,应结合实际情况调整弯 度,排列整齐美观

线管进线盒时,应采用专用锁扣进行链接,避 免在线管抽动时造成线体裸露

缠绕施工与专用绝缘胶布能最大程度消除安

全隐患






地面与地面接缝处的防水 , 在涂刷时应保持一定弧度, 避免直角, 衔接紧密, 卫生间墙面防水涂刷高度不得低于 1800mm





地面防水应涂刷均匀,饱满,无裂缝/蜂眼,伸展至墙面时反高大于300mm,主排水管道口封闭,避免建渣掉落造成堵塞



间距 500mm 施工,线头使用缠绕施工

给排水管道及强弱电线铺设应按照图纸及施工 规范施工。做好给排水及电路、防水灯工艺的现场 验收,给水试压不得低于10公斤,不宜超过12公

家具制作完成应检查柜门闭合是否紧密、贴合自 检查抽屉抽啦是否顺滑,玻璃装饰材质施工应严 谨, 规范













水路安装要求给水管道热水为Φ20,冷水Φ25, 排水主管道为Φ110,支管道为Φ50.



冷热水管在排管时, 按照左热右冷规则取 标准间距进行安装?其出外口应处于同一水平上 饰面板应无脱层、翘曲、折裂、缺棱掉角等缺陷,安装必须牢固,无松动。龙骨的吊杆 及龙骨严禁固定在通风管道及其他设备上









直线线管连接时,必须用直接 头连接并用专用粘接剂进行粘合

阴角对接时应用原边压砌割面, 避免毛 边在外影响美观、保证砖缝成条顺直、均匀





大量线卡并置时,须使用专用线卡固定,使 线管更加稳固

强、弱电交叉时,为避免干扰,必须用锡箔纸在交叉处 进行屏蔽,尺寸在交叉处各 200mm

线管转角运用冷弯技术,有利于线体以后的 维护,以及避免对线管的损伤以后的维护,以及 避免对线管的损伤





电线在出线管后,应将电线进行缠绕式施工, 末梢裸露铜线部分必须用专用绝缘胶布进行封裹